

Seit dem 10. Februar 2010 ist das digitale Programmangebot von QuickLine im Versorgungsgebiet der Energie- und Wasserversorgung Aarberg zu empfangen. Das eigene Angebot der EWA wurde zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Dies hat zur Folge dass die Settop-Box die Programme neu suchen muss. Es ist wichtig dass die bestehenden Programme erst von der Box entfernt werden.

Die Programme können Sie über die TV- und Radio-Listenverwaltung im Boxen-Menü entfernen. Anschliessend muss ein neuer Suchlauf vorgenommen werden und die Programme neu geordnet werden.

Suchlauf:

Sendersuche Frequenzsuche:

1. Taste „Menu“ drücken
2. Wählen Sie „Sender suchen“
3. Wählen Sie „Erweiterte Suche“
4. Wählen Sie zu oberst Frequenzsuche
5. Geben Sie mit der Zahlentastatur die Startfrequenz 498.0 ein
6. Geben Sie mit der Zahlentastatur die Stopfrequenz 746.0 ein
7. Unter Symbolrate muss 6900 stehen, ansonsten auf neu klicken und dies mit der Zahlentastatur eingeben
8. Wählen Sie Suche starten und bestätigen mit OK oder drücken Sie die Taste grün
9. Die Box sucht nun die Programme

Sendersuche Netzwerksuche:

1. Taste „Menu“ drücken
2. Wählen Sie „Sender suchen“
3. Wählen Sie „Erweiterte Suche“
4. Wählen Sie zu oberst „Netzwerksuche“
5. Geben Sie bei Kanalfrequenz 498.0 ein
6. Bei Symbolrate geben Sie 6900 ein
7. Bei Modulation geben Sie QAM256 ein
8. Bei Netzwerk ID geben Sie 563 ein

Sender ordnen:

1. Ausgangslage ist das Fernsehbild
2. Drücken Sie die Taste „Menu“
3. Wählen Sie „TV-Listen verwalten“ (Sie arbeiten in der rechten Liste)
4. Wählen Sie das gewünschte Programm aus und markieren es mit „OK“
5. Verschieben Sie das Programm auf den gewünschten Programmplatz und bestätigen mit „OK“
6. Wenn die Reihenfolge Ihren Wünschen entspricht, drücken Sie „Exit“ bis das Fernsehbild erscheint. Die Programme sind nun gespeichert.